



ZABF1612001

# ZenFone™ 3 シリーズ設定ガイド

およびインターネットの接続設定について

(2016/12)

ZenFone™ 3 シリーズ (以下、本機といいます) の初期設定 (APN (アクセスポイント) の接続設定を含む)、メールアプリ (BIGLOBEメール) の設定方法について説明いたします。

※本ガイドに記載されている画面および操作手順は、ZenFone™ 3 (ZE520KL) のものです。端末やAndroidのバージョンアップ、ご自身で設定を変更した場合などにより、実際と異なる場合があります。

## 電源を入れる前に

セットアップの前に、ACアダプター、USBケーブル、イヤホン、製品保証書、ユーザーマニュアル、イジェクトピン、OTGケーブル (ZenFone™ 3 Maxのみ) がすべてそろっているか確認してください。

※製品保証書と、BIGLOBEが発行している納品書は大切に保管してください。

- 2 本機にmicroSIMカードを取り付ける
- 3 本機をセットアップする

## 1 本機の準備をする (バッテリーの充電)

「ユーザーマニュアル」を参考にバッテリーの充電をしてください。

## 2 本機にmicroSIMカードを取り付ける

2-1. 本機付属のイジェクトピンをイジェクトホールに挿入し、コンボカードスロットを取り出します。

2-2. microSIMカードを金色の端子が上を向いた状態でmicroSIMカードスロット (SIM1) に乗せます。

切り欠きの向きにご注意ください。

本機にはmicroSIMカード1枚とnanoSIMカード1枚、あるいはmicroSIMカード1枚とmicroSDカード1枚を挿入できます。nanoSIMカードとmicroSDカードを同時に使用することはできません。

2-3. コンボカードスロットを元に戻します。

microSIMカードスロット、nanoSIMカードスロットはともに4G/3G/2G回線に対応しています。ただし、SIMカードを2枚挿入して、ZenFone™ 3は4G回線、ZenFone™ 3 LaserおよびZenFone™ 3 Maxは4G/3G回線を同時に使用することはできません。

## 3 本機をセットアップする

3-1. 本機の電源をONにして「日本語」を選択し、「次へ」をタップします。

### ヒント

途中で「優先データサービスネットワーク」についての画面が表示された場合は「OK」をタップします。

3-2. 「モバイルネットワークとWi-Fi」を選択し、「次へ」をタップします。




ここでは「次へ」をタップし、Wi-Fiの設定はスキップします。後から設定することができます。

3-3. 「約款」をすべて確認して「次へ」をタップし、「同意する」をタップします。

次に日付と時刻の設定画面が表示される場合があります。

「端末が増えた場合」の設定が表示された場合は、必要に応じて設定してください。

Googleアカウントの設定画面が表示された場合は「スキップ」をタップし、続けて「スキップ」をタップします。



## 文字入力のしかた

「スペース/変換」文字入力中にここをタップすると、入力した文字列を漢字に変換できます。文字が確定状態の場合は「スペース」が入力されます。


「文字種切替」ここをタップすると入力する文字種を切り替えることができます。タップするごとにひらがな、英字、数字に切り替わります。




ここをタップすると入力された文字、文章が確定され、キーボードが画面下側にさがります。入力する箇所によって、表示が変わる場合があります。




3-4. 本機に自分の名前を登録する場合、姓の欄に「姓」を、名の欄に「名」を入力し、「次へ」をタップします。



3-5. 「Googleサービス」の内容を確認し、必要に応じてチェックを入れて「次へ」をタップします。




3-6. 本機の保護設定を行います。使用するデバイス保護機能を選択して「次へ」をタップし、適切な保護設定を行ってください。



3-7. 必要に応じて各内容を設定し、「次へ」をタップします。ASUS製品を登録すると、ASUSが提供するサービスがご利用いただけます。ご希望の場合、設定してください。



3-8. 「設定完了」と表示されたら「完了」をタップします。ホーム画面が表示されるとセットアップは完了です。



お気に入りアプリのインストールについての画面が表示された場合は、ご希望に応じて設定してください。「スキップ」「OK」をタップするとスキップできます。

## 4 APN (アクセスポイント) の設定をする

Xi (クワッシュイ) もしくはFOMAエリアの、電波状態が安定している場所でインターネットの接続設定を行ってください。エリアについては、以下NTTドコモのサービスエリアをご確認ください。(https://www.nttdocomo.co.jp/support/area/)


4-1. ホーム画面下部の [設定] をタップします。機能の説明が表示された場合は、「次へ」「OK」で内容を確認してください。




4-2. アプリの一覧から「設定」をタップします。「設定」が1ページ目に表示されていない場合は、画面を右から左にスワイプして次のページを確認してください。



4-3. 「無線とネットワーク」の「もっと見る」をタップします。



4-4. 「モバイルネットワーク」をタップします。



4-5. 「アクセスポイント名」をタップします。



### 「アクセスポイント名」がタップできない場合は

microSIMカードが挿入されていないか、正しく認識されていない可能性があります。microSIMカードが正しく挿入されているか確認のうえ、再度お試しください。また、通信状態が安定しない場合は、通信状態の良い場所でしばらくお待ちいただき、再度お試しください。



4-6. APN (アクセスポイント) 一覧上で、「BIGLOBE LTE・3G」の右横が [ON] になっていることを確認します。なっていない場合は、○の部分の部分をタップします。

### ヒント

しばらくお待ちいただいても画面右上のモバイルネットワークアイコンが [OFF] のままで、モバイル通信が繋がらない場合は、本機を再起動してください。

## 5 Googleアカウントを設定する

GoogleアカウントはPlayストアからアプリをインストールするときや、Googleのさまざまなサービスを利用するときに必要です。



- 5-1. ホーム画面の「Playストア」をタップします。  
「パターン/PIN/パスワード」のセキュリティ画面が表示された場合、3-6で設定したとおり入力します。



- 5-2. Googleアカウントを追加します。  
・Googleアカウントをすでにお持ちの場合は、メールアドレスを入力して「次へ」をタップし、画面のとおり進んでください。  
・Googleアカウントをお持ちでない場合は、「または新しいアカウントを作成」をタップして5-3へ進んでください。



- 5-3. 上の欄に「姓」を、下の欄に「名」を入力し、「次へ」をタップします。  
次の画面で生年月日と性別を入力し、「次へ」をタップします。




- 5-4. 希望するユーザー名を入力し、「次へ」をタップします。  
ここで入力したユーザー名は、Googleのメールアカウント (@の左側の文字列) になります。

### ヒント



「このユーザー名は使用できません」のメッセージが表示されたら、希望のユーザー名は使えませんので、別のユーザー名を入力して、「次へ」をタップします。表示された「ユーザー名の候補」から選択すると、確実にユーザー名を取得できます。



- 5-5. 上の欄にパスワードを入力し、下の欄に同じパスワードをもう一度入力し、「次へ」をタップします。  
パスワードは8文字以上です。  
アルファベットの太文字と小文字を間違えないようご注意ください。  
次の画面でパスワードを忘れた場合のために「再設定用の電話番号」を設定することができます。利用する場合には「次へ」をタップして設定を完了してください。不要な場合は「スキップ」をタップします。



- 5-6. 「プライバシーポリシーと利用規約」をすべて確認し、「同意する」をタップします。  
次の画面で、取得したGoogleアカウントを確認し、「次へ」をタップします。



- 5-7. 「Googleサービス」の内容を確認し、必要に応じてチェックを入れて「次へ」をタップします。



- 5-8. 必要に応じて、「お支払い情報の設定」を行います。  
ここでは「スキップ」を選択し、「次へ」をタップします。  
Playストアで有料アプリを購入する場合、お支払い情報の設定が必要です。後から設定することもできます。  
※[NTT DOCOMO]による決済はご利用になれませんのでご注意ください。



- 5-9. 「よろこそ」と表示された場合は「利用する」をタップします。Playストアのトップページが表示されるとGoogleアカウントの設定は完了です。

## 6 メールアプリを設定する

メールアプリにBIGLOBEメールアドレス、パスワードなどを設定することで、自宅、会社、外出先で手軽に利用できます。



- 6-1. ホーム画面の「Google」をタップします。



- 6-2. アプリの一覧から「Gmail」をタップします。  
Gmailの新機能のメッセージが表示された場合は「OK」をタップします。  
警告が表示された場合は「OK」をタップし、続けて「許可」をタップします。



- 6-3. 5でGoogleアカウントの設定がされていると、左記の画面が表示されますので、「他のメールアドレスを追加」をタップします。



- 6-4. 「個人 (IMAPまたはPOP)」を選択し、「次へ」をタップします。



- 6-5. 「BIGLOBEメールアドレス」を入力し、「次へ」をタップします。

### BIGLOBE会員証について

BIGLOBE会員証には「BIGLOBEメールアドレス」や「BIGLOBEパスワード (初期)」「ユーザーID」など、BIGLOBEメールを利用するために必要な情報が記載されています。お手元にBIGLOBE会員証を用意してください。



- 6-6. アカウントの種類の選択で「個人用 (IMAP)」を選択し、「次へ」をタップします。

### IMAPとは？

リアルタイムにメールを受信したり、スマホから送信したBIGLOBEメールをパソコンでも同じように見ることができます。また、初期設定完了後は、その都度ログイン操作をすることなく利用できます。



- 6-7. 「BIGLOBEパスワード」を入力し、「次へ」をタップします。



- 6-8. 「受信サーバーの設定」を表のとおり入力・確認し、「次へ」をタップします。

項目名	設定内容
ユーザー名	BIGLOBEメールアドレス
パスワード	BIGLOBEパスワード
サーバー	mail.biglobe.ne.jp
ポート	993
セキュリティの種類	SSL/TLS

### エラーが出て、次の手順に進めない場合は

ユーザー名 (メールアドレス)、パスワード、サーバー名などの入力に誤りがあると、エラーとなり次の手順に進めません。  
正しい情報が入力されているか確認し、再入力してください。



- 6-9. 「送信サーバーの設定」を表のとおり入力・確認し、「次へ」をタップします。

項目名	設定内容
SMTPサーバー	mail.biglobe.ne.jp
ポート	465
セキュリティの種類	SSL/TLS
ログインが必要	チェックを入れる
ユーザー名	BIGLOBEメールアドレス
パスワード	BIGLOBEパスワード



- 6-10. 必要に応じて「アカウントのオプション」を設定し、「次へ」をタップします。



- 6-11. 必要に応じてアカウント表示設定を行い、「次へ」をタップして設定完了です。

### ヒント

BIGLOBEメールはブラウザでもご利用になれます。  
BIGLOBEトップページ (<http://0962.jp/b/>) の「メール」をタップし、BIGLOBEメールアドレスとBIGLOBEパスワードでログインするだけでご利用になれます。



## BIGLOBE 販売端末 オンラインサポート

設定方法 (APN、メールアプリなど)、よくある質問、各種手続きなどがご覧いただけます。

- ZenFone™ 3 (ZE520KL)  
<http://support.biglobe.ne.jp/bsma020/> (または、右記QRコード)



- ZenFone™ 3 Laser (ZC551KL)  
<http://support.biglobe.ne.jp/bsma021/> (または、右記QRコード)



- ZenFone™ 3 Max (ZC520TL)  
<http://support.biglobe.ne.jp/bsma023/> (または、右記QRコード)



スマートフォンでQRコードを読み取るには、アプリが必要です。

## 端末に関するお問い合わせ

BIGLOBE カスタマーサポート テクニカルサポートデスク

電話番号 : 0120-68-0962 (通話料無料)

受付時間 : 10:00 ~ 19:00 365日受付

※携帯電話など上記番号が利用できない場合は 03-6328-0962 (通話料お客さま負担)

## 端末本体の操作、設定、故障についてお問い合わせ

ASUS コールセンター

電話番号 : 0800-123-2787 (通話料無料)

受付時間 : 9:00 ~ 19:00 年中無休

※携帯電話、PHSなどからご利用の場合は 0570-783-886 (通話料お客さま負担)

※故障の際は、保証書と納品書が必要です。

## ご注意

- ・本書は2016年12月時点の情報を基にして作成しています。内容に関しては将来予告なく変更することがあります。
- ・本書で取り上げた設定の変更や操作、それとともなって発生する損失、逸失利益に関し、当社の故意または重大な過失に起因する場合を除いて、当社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ・本書の内容の一部または全部を無断転載、複製、改変などを行うことはできません。
- ・Google、Googleロゴ、Gmail、Gmailロゴ、Google検索、Google検索ロゴ、Google Chrome、Google Chromeロゴ、Google+、Google+ロゴ、Googleウォレット、Googleウォレットロゴ、Google Play、Google Playロゴ、Androidは、Google Inc.の商標または登録商標です。
- ・ASUSおよびZenFoneはASUSTeK Computer Inc.の登録商標です。
- ・BIGLOBEは、ビッグロープ株式会社の商標または登録商標です。
- ・その他、本書に記載されている会社名、商品名は一般に各社の商標または登録商標です。

発行元：ビッグロープ株式会社

〒140-0002 東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー

©BIGLOBE Inc. 2016